

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE**

**DIMMERABILE SUL PRIMARIO CON DIMMER TRIAC-MOSFET**

**TE30-300900TRI**

Alimentatore Multicorrente 150÷900mA 30W Max dimmerabile sul primario con Dimmer a taglio di Fase ( Triac-Mosfet ) oppure pulsanti NA.

Alto livello di efficienza >85% e basso consumo senza carico , protetto contro il cortocircuito, la sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Classe di isolamento II, IP20 in materiale plastico autoestinguente.

**ATTENZIONE : SELEZIONARE IL CORRETTO VALORE DI CORRENTE DA UTILIZZARE PRIMA DI PROCEDERE AL COLLEGAMENTO DEL DRIVER**

**VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH**

ON OFF

DIP	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Iout	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA
Vout	9-42V							
DIP	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Iout	550mA	600mA	650mA	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA
Vout	9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-40V	9-37V	9-35V	9-35V

**SCHEMI DI COLLEGAMENTO**

( assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita )



UM 22.11.24