

LAMPADA DI EMERGENZA A LED ESTRAIBILE PER SCATOLA 503 Codice TE61108

CONFORME ALLE NORME

STANDARDS COMPLIANCE

EN 60598-2-2, EN 60598-1



IP40

RoHS



Tensione di rete : 110÷230Vca 50/60Hz

Lampada a LED bianchi ad alta luminosità con funzionamento automatico in caso di blackout (luminosità al 100%) e come luce notturna (luminosità al 30%) azionabile tramite interruttore esterno (non fornito).

Alimentazione : 2 pile AA Ni-Cd ricaricabili 1,2V 700mA (incluse).

LED verde di segnalazione presenza rete.

Basso consumo energetico e ridotta emissione di calore.


Autonomia : 5 ore.

Numero di LED : 8

Consumo in emergenza : 1,6W

Utilizzo come torcia :

Estraendo la lampada di emergenza accesa la si potrà utilizzare come torcia. Per effettuare lo spegnimento della lampada basterà ruotare la lampada di 180°. Per evitare false accensioni dovute ad interruzioni molto brevi il funzionamento della lampada è impostato con un tempo di ritardo di qualche secondo.



SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Funzionamento solo come **Lampada di Emergenza** : collegare i morsetti 5 e 7.

Funzionamento **anche** come **Lampada Segnapasso** : collegare un interruttore tra fase e morsetto 2.

