

**INTERMITTENZA ELETTRONICA A RELE'
CON CONTATTO IN SCAMBIO
E REGOLAZIONE DEI TEMPI ON - OFF SEPARATI
Portata 5A $\cos\phi=1$, 220Vca 50Hz
(Art. TE 9099)**

Conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttiva B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE, **CE**
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Intermittenza elettronica dotata di relè con contatto in scambio con tempi ON - OFF regolabili separatamente mediante le apposite manopole L1 e L2. La portata nominale del contatto è di 5A $\cos\phi=1$ in 220Vca 50Hz. Il contatto in scambio è svincolato dalla tensione di alimentazione dell'intermittenza e quindi rende possibile il comando di carichi con tensioni diverse. Nel caso in cui il carico comandato fosse di tipo alogeno o induttivo, la portata nominale deve essere declassata del 50%. L'intermittenza elettronica a relè viene fornita alloggiata in un contenitore plastico stagno di dimensioni 90 x 90 x 40 mm. Grazie al semplice collegamento l'intermittenza elettronica a relè si presta a diverse combinazioni nel comando di festoni natalizi luminosi in genere, anche con l'ausilio di ulteriori accessori come i dimmer (TE46.., TE47.., ecc.), i lampeggiatori (TE905..C) o intermittenze a rampa (TE9097R e TE9099R) di nostra produzione. Ogni intermittenza elettronica TE9099 prima di essere posta in commercio è stata accuratamente provata e controllata: ciò ne garantisce il perfetto funzionamento a condizione che siano state rispettate le regole di installazione sottoriportate. Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra i -5 °C e +30 °C.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in conformità con le norme CEI vigenti. Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale. Utilizzare i conduttori giallo/verde solo per il collegamento di terra. Verificare che la sezione dei conduttori di alimentazione sia adeguata al carico alimentato e in ogni caso non inferiore a 1,5 mm². Serrare accuratamente i conduttori nei morsetti.

ATTENZIONE

Sovraccarichi, archi elettrici e cortocircuiti danneggiano irreparabilmente il dispositivo elettronico. Il dispositivo elettronico deve essere utilizzato sempre nel proprio contenitore. Nel caso in cui si fori, o comunque si modifichi il contenitore, bisogna far sì che il prodotto mantenga le sue caratteristiche ignifughe, di tenuta stagna e di resistenza meccanica. La portata del dispositivo deve essere sempre rispettata.



**INTERMITTENZA ELETTRONICA A RELE'
CON CONTATTO IN SCAMBIO E
CON REGOLAZIONE DEI TEMPI ON - OFF SEPARATI
Portata 5A $\cos\phi=1$, 220Vca 50Hz
Conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e
direttiva B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE, **CE**.**

SCHEMA DI COLLEGAMENTO (ART. TE 9099)

